

主回路	SCCR	極数	マニュアルモータスタータ(MMS)				50AF		63AF	100AF		125AF		
			32AF		63AF		配線用遮断器(MCCB)	漏電遮断器(ELCB)	MCCB	MCCB	ELCB	MCCB	ELCB	
			富士電機製BM3シリーズ	Schneider製GVシリーズ	富士電機製BM3シリーズ	Schneider製GVシリーズ	富士電機製G-Twin	富士電機製G-Twin	Schneider製Multi 9	富士電機製G-Twin	富士電機製G-Twin	富士電機製G-Twin	Schneider製PowerPact B	富士電機製G-Twin
			定格:形式コード(電流) P40(0.25-0.4A), P63(0.4-0.63A), 001(0.63-1A), 1P6(1-1.6A), 2P5(1.6-2.5A), 004(2.5-4A), 6P3(4-6.3A), 010(6.3-10A), 013(9-13A), 016(11-16A), 020(14-20A), 025(19-25A), 032(24-32A)	定格:形式コード(電流) 01(0.1-0.16A), 02(0.16-0.25A), 03(0.25-0.4A), 04(0.4-0.63A), 05(0.63-1A), 06(1-1.6A), 07(1.6-2.5A), 08(2.5-4A), 10(4-6.3A), 14(6-10A), 16(9-14A), 20(13-18A), 21(17-23A), 22(20-25A)	定格:形式コード(電流) 010(6.3-10A), 013(9-13A), 016(11-16A), 020(14-20A), 025(19-25A), 032(24-32A), 040(28-40A), 050(35-50A), 063(45-63A)	定格:形式コード(電流) 13(9-13A), 18(12-18A), 25(17-25A), 32(23-32A), 40(30-40A), 50(37-50A), 65(48-65A)	定格(固定)(A): 3, 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50	定格(固定)(A): 3, 5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50	定格(固定)(A): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 63	定格(固定)(A): 60, 63, 70, 75, 80, 90, 100	定格(固定)(A): 60, 63, 70, 75, 80, 90, 100	定格(固定)(A): 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125	定格(固定)(A): 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 125	定格(固定)(A): 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 100, 125
漏電機能はありません		漏電機能はありません		漏電機能はありません		漏電機能はありません		漏電感度(mA) EW50RAGU:30, 50, 100/200/500切替 EW50RBGU:30, 50, 100, 200, 500 (2P品は30, 50のみ)		漏電感度(mA): 30, 50, 100/200/500 切替 (2P品:30, 100/200切替)		漏電感度(mA): 30, 100/200/500/1A切替		

AC240V	10kA	1P	-	-	-	-	-	-	M9F4*1** (40A以上) M9F5*1** (40A以上) M9F4*2** (40A以上) M9F5*2** (40A以上)	-	-	-	-	-
		2P	-	-	-	-	-	-	M9F4*2** (40A以上) M9F5*2** (40A以上)	-	-	-	-	-
		3P	-	GV2P*** *2 (コード16(9-14A)以上)	-	-	-	-	M9F4*3** (40A以上) M9F5*3** (40A以上)	-	-	-	-	-
AC240V	14kA	1P	-	-	-	-	-	-	M9F4*1** (35A以下) M9F5*1** (35A以下) M9F4*2** (35A以下) M9F5*2** (35A以下) M9F4*3** (35A以下) M9F5*3** (35A以下)	-	-	-	-	-
		2P	-	-	-	-	BW50RAGU-2P***	-	M9F4*2** (35A以下) M9F5*2** (35A以下) M9F4*3** (35A以下) M9F5*3** (35A以下)	BW100EAGU-2P***	EW100EAGU-2P***	-	-	-
		3P	-	-	-	-	BW50RAGU-3P***	EW50RAGU-3P***	M9F4*3** (35A以下) M9F5*3** (35A以下)	BW100EAGU-3P***	EW100EAGU-3P***	-	-	-
AC240V	18kA	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2P	-	-	-	-	BW50RBGU-2P*** (32A品はありません)	EW50RBGU-2P*** (3A, 32A品はありません)	-	-	-	-	-	-
		3P	-	-	-	-	BW50RBGU-3P*** (32A品はありません)	EW50RBGU-3P*** (3A, 32A品はありません)	-	-	-	-	-	-
AC240V	22kA	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P	BM3RS*-*** *1 (コード010(6.3-10A)以上)	-	BM3VSB-*** *1 (全定格)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC240V	25kA	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BD*16***	-
		2P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BD*26***	-
		3P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BD*36***	-
AC240V	50kA	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P	BM3RS*-*** *1 (コード6P3(4-6.3A)以下) BM3RH*-*** *1 (全定格)	-	BM3VHB-*** *1 (全定格)	-	-	-	-	-	-	BW125JAGU-2P*** BW125JAGU-3P***	- -	- EW125JAGU-3P***
AC240V	65kA	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BG*16*** BJ*16*** *3 BG*26***	-
		2P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P	-	-	-	GV3P*** *2 (コード40(30-40A)以上)	-	-	-	-	-	-	BG*36***	-
AC240V	100kA	2P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BW125RAGU-2P***	BJ*26*** *3	-
		3P	-	GV2P*** *2 (コード14(6-10A)以下)	-	GV3P*** *2 (コード32(23-32A)以下)	-	-	-	-	-	BW125RAGU-3P***	BJ*36*** *3	EW125RAGU-3P***
AC240V	125kA	2P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1:MMSはモータ直入れ専用です(インバータ、サーボ等の保護はできません)。またMMSを使用する場合には、下記付属品を取付けてください。
*3:PowerPactの125AF-400AFの高遮断品は、限流形遮断器のUL認定を取得しています。

GV3P***:短絡警報接点ユニットGVAM11 + スペースGV3G66
*3:PowerPactの125AF-400AFの高遮断品は、限流形遮断器のUL認定を取得しています。

主回路	SCCR	極数	150AF	250AF		400AF		600 or 630AF			800AF		1200AF
			MCCB	MCCB	MCCB	ELCB	MCCB	ELCB	MCCB	MCCB	ELCB	MCCB	MCCB
			Schneider製PowerPact H	富士電機製G-Twin	Schneider製PowerPact J	富士電機製G-Twin	富士電機製G-Twin	富士電機製G-Twin	富士電機製G-Twin	Schneider製PowerPact L	富士電機製G-Twin	富士電機製G-Twin	Schneider製PowerPact M
			定格(固定)(A): 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 定格(可調整)(A): 60(15-60A), 100(35-100A), 150(50-150A)	定格(固定)(A): 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	定格(固定)(A): 150, 175, 200, 225, 250 定格(可調整)(A): 250(70-250A)	定格(固定)(A): 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	定格(固定)(A): 250, 300, 350, 400	定格(固定)(A): 250, 300, 350, 400A	定格(固定)(A): 500, 600, 630	定格(可調整)(A): 250(70-250A), 400(125-400A), 600A(200-600A)	定格(固定)(A): 500, 600, 630	定格(固定)(A): 700, 800	定格(固定)(A): 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800
						漏電感度(mA): 30, 100/200/500/1A切替		漏電感度(mA): 30, 100/200/500/1A切替			漏電感度(mA): 100/200/500/1A切替		定格(可調整)(A): 250(100-250A), 400(160-400A), 600(240-600A), 800(320-800A), 1000(400-1000A), 1200(480-1200A)

AC240V	10kA	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC240V	14kA	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC240V	18kA	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC240V	22kA	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2P	-	BW250EAGU-2P***	-	-	BW400EAGU-2P***	-	-	-	-	-	-
		3P	-	BW250EAGU-3P***	-	-	BW400EAGU-3P***	-	-	-	-	-	-
AC240V	25kA	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2P	HD*26***	-	JD*26***	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P	HD*36***	-	JD*36***	-	-	-	-	LD*36***	-	-	-
AC240V	50kA	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2P	-	BW250JAGU-2P***	-	-	BW400SAGU-2P***	-	-	-	-	-	-
		3P	-	BW250JAGU-3P***	-	EW250JAGU-3P***	BW400SAGU-3P***	EW400SAGU-3P***	-	-	-	-	-
AC240V	65kA	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2P	HG*26***	-	JG*26***	-	-	-	-	-	-	MG*26***	PG*26*** PK*26***
		3P	HG*36***	-	JG*36***	-	-	-	-	LG*36***	-	MG*36***	PG*36*** PK*36***
AC240V	100kA	2P	HJ*26*** *3	BW250RAGU-2P***	JJ*26*** *3	-	BW400RAGU-2P*** BW400HAGU-2P***	-	-	-	-	MJ*26***	PJ*26***
		3P	HJ*36*** *3	BW250RAGU-3P***	JJ*36*** *3	EW250RAGU-3P***	BW400RAGU-3P*** BW400HAGU-3P***	EW400RAGU-3P*** EW400HAGU-3P***	BW630RAGU-3P*** BW630HAGU-3P***	LJ*36*** *3 -	EW630RAGU-3P***	BW800RAGU-3P*** BW800HAGU-3P***	MJ*36*** PL*24*** PL*34***
AC240V	125kA	2P	HL*26*** *3	-	JL*26*** *3	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P	HL*36*** *3	-	JL*36*** *3	-	-	-	-	LL*36*** *3	-	-	-