

WANTED



高圧気中電磁接触器 (HTctt)

Manufactured from 1965 to 1996

**HCF, AMM, HC の形式で始まる
高圧接触器が稼働していませんか？**

※高圧気中電磁接触器は 1965年から1996年にかけて生産され、
現在は部品供給サービスを終了しています。

機器製造期間

保全サービス対応期間

1965年(昭和40年)

1996年(平成 8年)

2011年(平成23年)

現在

高圧接触器の更新推奨時期は **15年** です。

富士電機では既存設備を有効利用する互換形接触器を提案しております。

■形式説明・互換形式対比表

	基本形式	遮断容量	定格電圧	操作方式	定格電流	ヒューズ定格
	H C F a	2	3	A L	-	1 / 3 0 S A
				①		② ③
	形式	定格電圧 [kV]	定格遮断容量 [MVA]	定格電流 [A]	ヒューズ定格電流 [A]	互換形式※表記形式は CR 付
	HCFa13A ① -05/ ②③	3.3	10	50	5 ～ 100	HN46AX-2 ④⑤ AC-HCF
	HCFa23A ① -1/ ②③		25	100	150 ～ 200	HN46AX-2 ④⑤ BC-HCF
	HCFa23A ① -2/ ②③			200	5 ～ 100	HN46AX-2 ④⑤ AC-HCF
HCF26 ① -1/ ②③	6.6	100	20 ～ 30	HN46AX-2 ④⑤ AC-HCF6		
HCF26 ① -2/ ②③			40 ～ 200	HN46AX-2 ④⑤ BC-HCF6		
HCF26 ① -2/ ②③			200	20 ～ 30	HN46AX-2 ④⑤ AC-HCF6	
				40 ～ 200	HN46AX-2 ④⑤ BC-HCF6	

①操作方式
なし：常時励磁式
L：ラッチ式

②ヒューズ定格電流
20 ～ 200

③溶断表示接点
なし：接点なし
SA：a 接点並列接続
SB：b 接点直列接続

④操作方式
S：常時励磁式
L：ラッチ式

⑤操作電圧
1：AC/DC 100/110V
2：AC/DC 200/220V

	基本形式	操作方式 / 定格電流	操作電圧	ヒューズ定格		
	A M M	2 3 S 1	-	1 1 A		
		① ②		③		
	形式	定格電圧 [kV]	定格遮断容量 [MVA]	定格電流 [A]	ヒューズ定格電流 [A]	互換形式※表記形式は CR 付
	AMM23 ①② -11 ③	3.3	250	50 ～ 200	20 ～ 100	HN46AX-2 ① 1AC-AMM
	AMM23 ①② -12 ③				HN46AX-2 ① 2AC-AMM	
	AMM23 ①② -13 ③				HN46AX-2 ① 1AC-AMM	
	AMM23 ①② -14 ③				HN46AX-2 ① 2AC-AMM	
	AMM23 ①② -11 ③				150 ～ 200	HN46AX-2 ① 1BC-AMM
	AMM23 ①② -12 ③				HN46AX-2 ① 2BC-AMM	
AMM23 ①② -13 ③	HN46AX-2 ① 1BC-AMM					
AMM23 ①② -14 ③	HN46AX-2 ① 2BC-AMM					

①操作方式
S：常時励磁式
L：ラッチ式

②定格電流
0：50A
1：100A
2：200A

③ヒューズ定格電流
A ～ H

	基本形式	定格遮断電流	定格電圧	据付方式	定格電流	操作方式	操作電圧	ヒューズ定格
	H C	3	3	X	-	1	S	3 A
						①	②	③
	形式	定格電圧 [kV]	定格遮断電流 [kA]	定格電流 [A]	ヒューズ定格電流 [A]	互換形式※表記形式は CR 付		
	HC33Y- ①②③ N ～ R	3.3	2.5	50 ～ 200	JB ヒューズ 50 ～ 200	HN46AX-2 ②③ CC-HC		
	HC33Y- ①②③ A ～ F				HF ヒューズ 20 ～ 100	HN46AX-2 ②③ AC-HC		
	HC33X- ①②③ N ～ R				JB ヒューズ 50 ～ 200	HN46AH-2 ②③ CC-HC		
	HC33X- ①②③ A ～ F		HF ヒューズ 20 ～ 100	HN46AH-2 ②③ AC-HC				
	HC43Y- ①②③ N ～ R		4	200, 400	JB ヒューズ 50 ～ 200	HN46AX- ①②③ CC-HC		
	HC43Y- ①②③ A ～ F				HF ヒューズ 20 ～ 100	HN46AX- ①②③ AC-HC		
HC43X- ①②③ N ～ R	JB ヒューズ 50 ～ 200	HN46AH- ①②③ CC-HC						
HC43X- ①②③ A ～ F	HF ヒューズ 20 ～ 100	HN46AH- ①②③ AC-HC						

①定格電流
0：50A
1：100A
2：200A
4：400A

②操作方式
S：常時励磁式
L：ラッチ式

③操作電圧
1 ～ 6

基本形式 操作方式 / 定格電流 操作電圧 ヒューズ定格					
A M M 2 3 S 1 - 1 1 A					
① ② ③					
形式	定格電圧 [kV]	定格遮断容量 [MVA]	定格電流 [A]	ヒューズ定格電流 [A]	互換形式※表記形式は CR 付
AMM23 ①②-11 ③	3.3	250	50 ~ 200	20 ~ 100	HN46AX-2 ① 1AC-AMM
AMM23 ①②-12 ③					HN46AX-2 ① 2AC-AMM
AMM23 ①②-13 ③					HN46AX-2 ① 1AC-AMM
AMM23 ①②-14 ③					HN46AX-2 ① 2AC-AMM
AMM23 ①②-11 ③				150 ~ 200	HN46AX-2 ① 1BC-AMM
AMM23 ①②-12 ③					HN46AX-2 ① 2BC-AMM
AMM23 ①②-13 ③					HN46AX-2 ① 1BC-AMM
AMM23 ①②-14 ③					HN46AX-2 ① 2BC-AMM

①操作方式 S：常時励磁式 L：ラッチ式
②定格電流 0：50A 1：100A 2：200A
③ヒューズ定格電流 A ~ H

基本形式 定格遮断電流 定格電圧 据付方式 定格電流 操作方式 操作電圧 ヒューズ定格					
H C 3 3 X - 1 S 3 A					
① ② ③					
形式	定格電圧 [kV]	定格遮断電流 [kA]	定格電流 [A]	ヒューズ定格電流 [A]	互換形式※表記形式は CR 付
HC33Y-①②③ N ~ R	3.3	2.5	50 ~ 200	JB ヒューズ 50 ~ 200	HN46AX-2 ②③ CC-HC
HC33Y-①②③ A ~ F				HF ヒューズ 20 ~ 100	HN46AX-2 ②③ AC-HC
HC33X-①②③ N ~ R				JB ヒューズ 50 ~ 200	HN46AH-2 ②③ CC-HC
HC33X-①②③ A ~ F				HF ヒューズ 20 ~ 100	HN46AH-2 ②③ AC-HC
HC43Y-①②③ N ~ R		4	200, 400	JB ヒューズ 50 ~ 200	HN46AX-①②③ CC-HC
HC43Y-①②③ A ~ F				HF ヒューズ 20 ~ 100	HN46AX-①②③ AC-HC
HC43X-①②③ N ~ R				JB ヒューズ 50 ~ 200	HN46AH-①②③ CC-HC
HC43X-①②③ A ~ F				HF ヒューズ 20 ~ 100	HN46AH-①②③ AC-HC

①定格電流 0：50A 1：100A 2：200A 4：400A
②操作方式 S：常時励磁式 L：ラッチ式
③操作電圧 1 ~ 6

※代表形式のみ記載しております。
※上記形式も含め、全ての仕様に対応できるものではありません。詳細はお問い合わせください。

■お問い合わせ

お問合せの際は、下記情報をお知らせください。
銘板写真と全景写真、または形式他仕様一式（銘板に記載あり）。
また、機器更新について詳しくはパンフレット『遮断器更新ガイド』（カタログ番号 62Z1-J-0263a）をご参照ください。

取扱店

FE 富士電機エフテック株式会社

〒369-0198
埼玉県鴻巣市前砂160番1

www.fujielectric.co.jp/fft/

FE 富士電機機器制御株式会社

〒369-0192
埼玉県鴻巣市南一丁目5番45号

www.fujielectric.co.jp/fcs/