

# 高性能・高信頼性ガス警報器をラインアップ 富士電機のガス警報器

都市ガス用

安全・安心を追究  
先進の技術を集結し、高性能・高信頼性を実現！



住宅用火災(煙式)・ガス・CO警報器

空気より軽い12・13A用: **KN-95**

AC100V 0-6-12-18V 出力形  
火災連動入出力

音声警報 家庭用

壁取付用



ガス・CO警報器

空気より軽い12・13A用: **KN-74**

AC100V 0-6-12-18V 出力形

音声警報 家庭用・業務用 兼用

壁取付用



ガス・CO警報器

空気より軽い12・13A用: **KN-82E**

DC24V 0-6-12-6V 出力形

音声・ブザー警報 家庭用・業務用 兼用

天井取付用 (取付ベース別売)

**KN-95・KN-74・KN-82E**

特長

- 自動初期点検による設置初期点検の容易化
- 警報音声確認ボタンによる外部出力連動点検機能
- 自己診断機能の強化、フェールセーフ設計の高度化
- 製品トレーサビリティ対応
- 安心、便利な機能を充実 ● 家庭用・業務用兼用 (KN-74, KN-82E)

知らせる  
ゾウ!



軽いガス用: **KN-60KB**

AC100V 0-6-12V 出力形

ブザー警報 家庭用

天井・壁取付用 (取付ベース別売)




軽いガス用: **KN-35D**

重いガス用: **KN-36D**

DC24V 0-6-12V 出力形

ブザー警報 家庭用・業務用 兼用

天井・壁取付用 (取付ベース別売)










全ガス用: **KN-15KB**

AC100V 0-6-12V 出力形

ブザー警報 家庭用

壁取付用

## 本体仕様（概略）


外観							
形式	KN-95	KN-74	KN-82E	KN-15KB	KN-60KB	KN-35D	KN-36D
火災感知方式	煙式（光電式2種）	—					
火災警報方式	火災赤ランプ点灯 音声警報	—					
ガス感知方式	半導体式都市ガス・COガス1センサ		都市ガス（接触燃焼式）・ COガス（半導体式）		接触燃焼式都市ガスセンサ		
都市ガス警報 濃度	注意報：LELの約1/100 赤ランプ点滅		注意報：LELの約1/100 赤ランプ点滅		LELの1/4以下 赤ランプ点滅 ブザー警報		LELの1/4以下 赤ランプ点灯 ブザー警報
	警報：LELの1/4以下 赤ランプ点灯 音声警報		警報：LELの1/4以下 赤ランプ点灯 音声またはブザー警報		—		
不完全燃焼 排ガス中の CO	注意報：300ppm以下のCOに対し、 10分以内に警報 黄ランプ点滅と点滅から5分経過後に音声警報		注意報：300ppmのCOに 対し、10分以内に警報 黄ランプ点滅と点滅から5分経過 後に音声またはブザー警報		—		
	警報：550ppmのCOに対し、 5分以内に警報 黄ランプ点灯と音声警報		警報：550ppmのCOに 対し、5分以内に警報 黄ランプ点灯と音声またはブザー警報		—		
電源	AC100V 50/60 Hz		DC24V （許容電圧範囲：17V～35V）		AC100V 50/60 Hz		DC24V （許容電圧範囲：17V～35V）
消費 電力	監視時	約0.5W	約1.5W	約1.7W	約1.5W	約1.1W	約0.8W
	警報時	約1.2W	約2.2W	約2.1W	約1.8W	約1.4W	約1.0W
使用温度範囲	0℃～+40℃	0℃～+50℃	0℃～+50℃	-10℃～+50℃			
外部 出力	火災 警報	火災連動入出力 （監視時DC30V以下 警報時DC1.2V以下）		—			
	都市 ガス	監視時 6V 電源OFF・故障時 0V 都市ガス警報時 12V		監視時・故障時 6V 電源OFF時 0V 都市ガス警報時 12V		—	
	CO	CO警報時 18V		CO警報時 6V		—	
外形寸法 (mm)	125×85×41	125×85×32	φ120×31.5	125×92×45	φ120×42	110×110×42	
質量	約280g	約260g	約155g	約270g	約240g	約140g	
備考	住宅用防災警報器 検定合格品		—		一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格品		

KN-95・KN-74・KN-82Eは次の機能もあります。

- 外部出力連動点検機能：警報音声確認ボタンにより、警報音声と外部機器との連動の確認ができます。
- 鳴動原因表示機能：警報解除後も警報原因内容を一定時間表示します。
- 警報原因履歴記憶機能：過去の警報原因の履歴を記憶。設置環境の分析に活用できます。

- 有効期限切れお知らせ機能：ご使用開始5年経過後、警報音声確認ボタンを押すと有効期限が過ぎていることをお知らせします。
- その他：点検タイミングお知らせ機能
- 予備コンセント容量：1490W（KN-95・KN-74のみ）

## 別売付属品

<p>AC100V用取付ベース (KN-60KB 用)</p>  <p>KM-60B</p>	<p>DC24V用取付ベース (KN-35D、36D、82E 用)</p>  <p>KM-35B</p>	<p>DC24V用プロテクタ (防滴カバー付)</p>  <p>KM-35PW</p>	<p>DC24V用プロテクタ</p>  <p>KM-35P</p>
---	---	---	--

警報器の有効期限は**5年**です。有効期限がきたらお取替えてください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

**F** 富士電機株式会社

● ご用命は

☎(03) 5435-7111  
 コールセンター ☎ 0120-24-9194  
 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号  
 ゲートシティ大崎イーストタワー