

三相3線電力トランスデューサ

形式仕様

WS6W3 -

1

基本形式

設計順位

入力

1	0 ~ 500W (0 ~ 100W) 100V 系
2	0 ~ 750W (0 ~ 150W) 100V 系
3	0 ~ 833.3W (0 ~ 166.7W) 100V 系
4	0 ~ 1kW (0 ~ 200W) 100/200V 系
5	0 ~ 1.5kW (0 ~ 300W) 200V 系
6	0 ~ 1.667kW (0 ~ 333.3W) 200V 系
7	0 ~ 2kW (0 ~ 400W) 200V 系
A	± 500W (± 100W) 100V 系
B	± 750W (± 150W) 100V 系
C	± 833.3W (± 166.7W) 100V 系
D	± 1kW (± 200W) 100/200V 系
E	± 1.5kW (± 300W) 200V 系
F	± 1.667kW (± 333.3W) 200V 系
G	± 2kW (± 400W) 200V 系
Z	特殊

※ () 内は定格1Aの場合

補助電源

0	AC80 ~ 264V DC80 ~ 264V
3	DC20 ~ 57V
Z	特殊

出力

A	DC1 ~ 5V (600Ω以上)
B	DC0 ~ 5V (600Ω以上)
C	DC0 ~ 10V (2kΩ以上)
D	DC0 ~ 1V (200Ω以上)
E	DC ± 10V (2kΩ以上)
G	DC ± 1mA (10kΩ以下)
H	DC4 ~ 20mA (550Ω以下)
J	DC0 ~ 1mA (10kΩ以下)
K	DC0 ~ 5mA (2kΩ以下)
L	DC0 ~ 10mA (1kΩ以下)
S	DC ± 5V (600Ω以上)
Z	特殊


定格電圧

1	AC110V
2	AC220V
A	AC100V
B	AC105V
C	AC115V
F	AC200V
G	AC210V
Z	特殊

定格電流

1	AC1A
5	AC5A
Z	特殊

外部接続図




補助電源が DC の場合、S1 を +、S2 を - として結線してください。

制作可能範囲

入力	電力	110V, 5A	500W ~ 1.2kW, ±300W ~ ±1.2kW
		220V, 5A	1.0 ~ 2.4kW, ±600W ~ ±2.4kW
		110V, 1A	100 ~ 240W, ±60 ~ ±240W
		220V, 1A	200 ~ 480W, ±120 ~ ±480W
	定格電圧	AC50 ~ 240V 50/60Hz	
出力	定格電流	AC1 ~ 5A 50/60Hz	
	電圧	-10 ~ 10V (スパン: 0 ~ 1V以上 または -1 ~ 1V以上)	
	電流	-20 ~ 20mA (スパン: 0 ~ 1mA または -1 ~ 1mA以上)	

入力ー出力関係

●受電計測 0 ~ +P [W]



●送受電計測 -P ~ +P [W]

