

確かな技術でさらに「安全」をお届けします。

# 住宅用火災・ガス漏れ複合型警報器 都市ガス用

火災警報機能を備えた複合型警報器を加えて、充実のラインナップ。  
ご家庭でもシステムでも安全性をさらにアップしました。



↑  
**火災  
ガスもれ  
不完全燃焼**

**3つの機能で  
新・安全宣言!!**



NEW

(財)日本ガス機器検査協会  
検定合格品

日本消防検定協会鑑定合格品

火災警報器で実績ある熱感知センサを搭載し、  
万一の火災時に発生する熱を  
いち早くキャッチ!

光と音声で緊急事態をお知らせします。

従来からの都市ガスもれと

不完全燃焼時に発生する

一酸化炭素(CO)を検知する機能をあわせ

3機能をコンパクトに1台にまとめました。

住宅用火災・ガス漏れ複合型警報器

空気より軽い12A・13A用: GN1KWGA

空気より軽いガス用: GN1KWHA

AC100V 壁取付式

火災(熱)感知時 a接点(無電圧)出力

ガス漏れ・CO検知時 0-6-12-18V出力

アルコールフィルタ付ガスセンサーを採用  
警報音を「音声」「ブザー音」選択可



## 複合型警報器 (都市ガス+不完全燃焼)


火災警報器が既に設置されているご家庭・  
業務用施設に最適です。







不完全燃焼ガス事故対策にもご活用ください。

GN1CWEA (空気より軽い12A・13A用)

GN1CWFA (空気より軽いガス用)



AC100V 壁取付式



火災警報	ガスもれ警報	COガス警報
<p><b>予備警報</b> (65 感知)</p> <p>10秒間火災赤ランプが点滅</p>  <p>赤ランプ点滅</p>	<p><b>1段目警報</b></p> <p>微量のガスもれ、空気の汚れなどを検知すると赤ランプが点滅します。(警報音は出ません。)</p>  <p>赤ランプ点滅</p>	<p><b>低濃度警報</b></p> <p>微量のCOガスや、空気の汚れなどを検知すると黄ランプが点滅します。(13分経過後警報音。)</p>  <p>黄ランプ点滅</p>
<p><b>火災警報</b> (65 10秒継続感知後)</p> <p>火災赤ランプ点灯、音声警報「ピーピー」、火災警報器が作動しました。確認してください。」またはブザー警報「ピーピー」</p>  <p>赤ランプ点灯</p>	<p><b>2段目警報</b></p> <p>警報濃度のガスを検知すると赤ランプが点灯し、警報を音声またはブザー音にてお知らせします。音声警報「ピッピッピッピッピッピッガスがもれていませんか」またはブザー警報「ピッピッピッピッ」</p>  <p>赤ランプ点灯</p>	<p><b>高濃度警報</b></p> <p>COガスの濃度が高くなると黄ランプが点灯し、警報を音声またはブザー音にてお知らせします。音声警報「ピッポッピッポッ空気汚れて危険です。窓を開けて換気して下さい。」またはブザー警報「ピッポッピッポッ」</p>  <p>黄ランプ点灯</p>

火災とCOガスを同時に検出した場合の音声「ピーピー火災です。火災です。」その他、詳細の各警報モード、複合警報時モード等につきましてはお問合せください。

本体仕様

品名	住宅用火災・ガス漏れ複合型警報器	複合型ガス警報器
外観写真		
形式 (対象ガス種)	GN1KWGA (空気より軽い12A・13A用) GN1KWH A (空気より軽いガス用)	GN1CWEA (空気より軽い12A・13A用) GN1CWFA (空気より軽いガス用)
火災感知方式	熱式：定温型 公称作動温度65	
火災警報方式	火災赤ランプ点滅(警報音なし) 点滅10秒後、火災赤点灯(警報音あり)	
ガス検知方式	都市ガス、COガス：半導体式(1センサ)	都市ガス：接触燃焼式 COガス：半導体式
都市ガス 警報濃度	1段目：LELの約1/100以上赤ランプ点滅(警報音なし) 2段目：LELの1/4以下赤ランプ点灯(警報音あり)	1段目：LELの約1/100以上赤ランプ点滅(警報音なし) 2段目：LELの1/4以下赤ランプ点灯(警報音あり)
COガス 警報濃度	1段目：50ppmを越えて200ppm以下 黄ランプ点滅(13分経過後警報音あり) 2段目：550ppm以下黄ランプ点灯(警報音あり)	1段目：50ppmを越えて200ppm以下 黄ランプ点滅(5分経過後警報音あり) 2段目：550ppm以下黄ランプ点灯(警報音あり)
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	監視時約1.8W 警報時約2.5W	監視時約4.5W 警報時約6W
使用温度範囲	0 ~ 40	0 ~ 50
出力仕様	火災感知時 a 接点出力(DC24V 0.5A) ガス・CO検知時 監視時DC6V ガス検知時DC12V CO検知時DC18V (トラブル、停電時0V)	
電源コード	長さ2.5m(約2.2mはケース背面に巻き取り可能) 予備コンセント付プラグ(予備コンセントに接続できる電気製品は990W以下)	
外形寸法(mm)	125 x 85 x 55	125 x 85 x 50
質量	約400g	約450g

上記以外にも都市ガス警報器があります。お問合せください。

**⚠ 安全に関するご注意**

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。  
設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

**富士電機株式会社**

ご用命は

機器・制御カンパニー 機器・駆動事業部  
営業統括部

☎(03)5435-7111(代)  
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
(ゲートシティ大崎 イーストタワー)