

WANTED



HN46

HR



高圧真空電磁接触器 (VMC)

Manufactured from 1969 to 2000

VCF, HR, HN46 の形式で始まる
高圧接触器が稼働していませんか？

※高圧真空電磁接触器は1969年から2000年にかけて生産され、
現在は部品供給サービスを終了しています。

機器製造期間

保全サービス対応期間

1969年(昭和44年)

2000年(平成12年)

2015年(平成27年)

現在

高圧接触器の更新推奨時期は **15年** です。

富士電機では既存設備を有効利用する互換形接触器を提案しております。

形式説明・互換形式対比表

基本形式 遮断容量 定格電圧 操作方式 定格電流 ヒューズ定格
VCF 2 3 L - 2 / 100
①



形式	定格電圧 [kV]	定格遮断容量 [MVA]	定格電流 [A]	互換形式
VCF23 ① -2/5 ~ 100	3.3	250,400	200	HN46AX-2 ②③ A-VCF3
VCF23 ① -2/150 ~ 200				HN46AX-2 ②③ B-VCF3
VCF23 ① -2/300 ~ 400				同仕様互換形制作不可
VCF56 ① -2/5 ~ 30	6.6	350,500		HN46AX-2 ②③ A-VCF6
VCF56 ① -2/40 ~ 200				HN46AX-2 ②③ B-VCF6
VCF56 ① -2/300 ~ 400				同仕様互換形制作不可

①操作方式 ②操作方式 ③操作電圧
 無記号：常時励磁式 S：常時励磁式 1：AC/DC 100-110V
 L ：ラッチ式 L：ラッチ式 2：AC/DC 200-220V

基本形式 定格遮断電流 定格電圧 据付方式 定格電流 操作方式 操作電圧 ヒューズ形式
HR 4 6 Y - 2 L 3 A
① ② ③



形式	定格電圧 [kV]	定格遮断電流 [kA]	定格電流 [A]	互換形式
HR43Y-2 ①②③	3.3	4.4	200	HN46AX-2 ①②③ -HR3
HR43X-2 ①②③				HN46AH-2 ①②③ -HR3
HR43Q-2 ①②③				HN46AY-2 ①②③ -HR3
HR43Y-4 ①②③	400		HN46AX-4 ①②③ -HR3	
HR43X-4 ①②③			HN46AH-4 ①②③ -HR3	
HR43Q-4 ①②③			HN46AY-4 ①②③ -HR3	
HR46Y-2 ①②③	6.6	200	HN46AX-2 ①②③ -HR	
HR46X-2 ①②③			HN46AH-2 ①②③ -HR	
HR46Q-2 ①②③			HN46AY-2 ①②③ -HR	

①操作方式 ②操作電圧 ③ヒューズ形式 ※ VT 搭載の場合はお問い合わせください。
 S：常時励磁式 1 ~ 6 A ~ H
 L：ラッチ式 N ~ R

基本形式 据付方式 定格電流 操作方式 操作電圧 ヒューズホルダ種類 指定付属品：PT 指定付属品：BCT エネプス-700用
HN46X - 2 L 1 A / 1 A / Z70
① ② ③



形式	定格電圧 [kV]	定格遮断電流 [kA]	定格電流 [A]	互換形式※表記形式は CR 付
HN46X-2 ①②③	3.3/6.6	4	200	HN46AX-2 ①②③ -HN
HN46X-4 ①②③			400	HN46AX-4 ①②③ -HN
HN46Y-2 ①②③			200	HN46AH-2 ①②③ -HN
HN46Y-4 ①②③			400	HN46AH-4 ①②③ -HN
HN46Q-2 ①②③			200	HN46AY-2 ①②③ -HN
HN46Q-4 ①②③			400	HN46AY-4 ①②③ -HN
HN46X-2 ①② Z(短絡ハ ⁺ -)			200	HN46AX-2 ①② T-HN
HN46X-4 ①② Z(短絡ハ ⁺ -)			400	HN46AX-4 ①② T-HN
HN46X-2 ①② J / Z70			200	HN46AU-2 ①② J-HN
HN46X-2 ①② J / Z71				HN46AU-2 ①② J-HN
HN46X-2 ①② C / Z72				HN46AU-2 ①② C-HN
HN46X-2 ①② A / Z73				HN46AU-2 ①② A-HN

①操作方式 ②操作電圧 ③ヒューズホルダ種類
 S：常時励磁式 1 ~ 7 A ~ G
 L：ラッチ式

※代表形式のみ記載しております。
 ※上記形式も含め、全ての仕様に対応できるものではありません。詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ

お問合せの際は、下記情報をお知らせください。
 銘板写真と全景写真、または形式他仕様一式（銘板に記載あり）。
 また、機器更新について詳しくはパンフレット『遮断器更新ガイド』（カタログ番号 62Z1-J-0263a）をご参照ください。

取扱店

FE 富士電機エフテック株式会社

〒369-0198
 埼玉県鴻巣市前砂160番1

www.fujielectric.co.jp/fft/

FE 富士電機機器制御株式会社

〒369-0192
 埼玉県鴻巣市南一丁目5番45号

www.fujielectric.co.jp/fcs/