

# AH16P, AH16P-2, AH22Pシリーズご注文指定事項(形式説明)

## ●照光押しボタンスイッチ (操作部)

AH16P - 2 L R X E 3

シリーズ

構造	取付穴	記号
防油形	φ16.2	AH16P
		AH16P-2
	φ22.3	AH22P

操作部形状

形状	復帰方式	記号		
		AH16P	AH16P-2	AH22P
丸平形	モメンタリ	—	FL	
	オルタネイト	—	FL5	
角平形	モメンタリ	SL	SFL	—
	オルタネイト	SL5	SFL5	—
ガード付角平形	モメンタリ	SGL	—	
	オルタネイト	SGL5	—	
長角平形	モメンタリ	TL	—	
	オルタネイト	TL5	—	
丸突形	モメンタリ	L	EL	
	オルタネイト	L5	EL5	
ガード付長角平形	モメンタリ	TGL	—	
	オルタネイト	TGL5	—	
角突形	モメンタリ	—	SEL	—
	オルタネイト	—	SEL5	—
丸大形 (丸フレーム)	モメンタリ	—	ML	—

(注) 接触部は別に手配が必要です。

ランプ使用電圧

LEDランプ		白熱ランプ	
使用電圧 [V]	記号	使用電圧 [V]	記号
DC5	AA3	AC/DC5	A
DC6	A3		
DC12	B3	AC/DC12	B
DC24	E3	AC/DC24	E

操作部のみを示す

カラーチップの色

色	製作範囲		記号
	LED ①	白熱	
緑	○ (緑)	○	G
赤	○ (赤)	○	R
黄	○ (黄)	○	Y
乳白 ②	○ (橙)	○	W
純白 ②	○ (白)	—	P
青	○ (青)	○	S
橙	○ (アンバー)	○	O

① ( ) 内は光源の発光色を示します。  
② 乳白 (W) および純白 (P) のものは透明カラーチップに乳白記名板を付属しています。(丸大形は除く)

## ●押しボタンスイッチ (操作部)

AH16P - 2 E R X

シリーズ

構造	取付穴	記号
防油形	φ16.2	AH16P
		AH16P-2
	φ22.3	AH22P

操作部形状

形状	復帰方式	記号		
		AH16P	AH16P-2	AH22P
丸平形	モメンタリ	—	F	
	オルタネイト	—	F5	
角平形	モメンタリ	SF	SF	—
	オルタネイト	SF5	SF5	—
ガード付角平形	モメンタリ	SGF	—	
	オルタネイト	SGF5	—	
長角平形	モメンタリ	TF	—	
	オルタネイト	TF5	—	
ガード付長角平形	モメンタリ	TGF	—	
	オルタネイト	TGF5	—	

## ●セレクトスイッチ (操作部)

AH16P - 2 J 2 B X A

シリーズ

構造	取付穴	記号
防油形	φ16.2	AH16P
		AH16P-2
	φ22.3	AH22P

操作部形状

構造	AH16P		AH16P-2	AH22P
	90°ノッチ (2ノッチ)	45°ノッチ (3ノッチ)	90°ノッチ (2ノッチ)	45°ノッチ (3ノッチ)
ツمامミ形 (丸フレーム)	RP	RPK	P	—
ツمامミ形 (角フレーム)	SP	SPK	YP	—
ツمامミ形 (長角フレーム)	P	PK	—	—
キー形 (丸フレーム)	RJ	RJK	J	—
キー形 (角フレーム)	SJ	SJK	YJ	—
キー形 (長角フレーム)	J	JK	—	—

動作方式

ノッチ数	復帰方式	記号
		ツمامミ形・キー形
2ノッチ	手動復帰	2
	自動復帰	①
3ノッチ	手動復帰	3
	混合復帰	①
	混合復帰	①
	自動復帰	①

(注) 接触部は別に手配が必要です。

キーの形番を示す  
6種類 (A~F) 用意しています。  
Aが標準です。

操作部のみを示す

ツمامミ色またはキーの抜ける位置

●ツمامミ色 (ツمامミ形のみ指定)

色	記号
黒	B

●キーの抜ける位置 (キー形のみ指定)

キーの抜ける位置						記号
2ノッチ			3ノッチ			
2	0	1	3	6	7	
⊙	⊙	—	⊙	—	⊙	A
⊗	—	—	⊗	—	—	B
—	—	—	⊗	—	—	C
⊙	—	—	⊙	—	—	D
—	—	①	—	—	—	E
—	—	—	⊙	—	—	F
—	—	—	⊙	—	⊙	G

## ●表示灯 (表示部)

AH16P - 2 SZ R E 3

シリーズ

取付寸法	記号
φ16.2	AH16P
	AH16P-2
φ22.3	AH22P

表示部形状

形状	記号		
	AH16P	AH16P-2	AH22P
丸平形	—	Z	Z
丸突形	Z	ZE	ZE
角平形	ZS	SZ	—
角突形	—	SZE	—
長角平形	ZT	—	—

(注) 接触部は別に手配が必要です。

ランプ使用電圧

LEDランプ		白熱ランプ	
使用電圧 [V]	記号	使用電圧 [V]	記号
DC5	AA3	AC/DC5	A
DC6	A3		
DC12	B3	AC/DC12	B
DC24	E3	AC/DC24	E

カラーチップの色

色	製作範囲		記号
	LED ①	白熱	
緑	○ (緑)	○	G
赤	○ (赤)	○	R
乳白 ②	○ (橙)	○	W
純白 ②	○ (白)	—	P
青	○ (青)	○	S
黄	○ (黄)	○	Y
橙	○ (アンバー)	○	O

① ( ) 内は光源の発光色を示します。  
② 乳白色 (W) および純白色 (P) のものは透明カラーチップに乳白記名板を付属しています。

## ●接触部

AH16P - L 11

シリーズ

構造	記号
照光押しボタンスイッチ用	L
押しボタンスイッチ, セレクトスイッチ用	無記号
表示灯用	Z1

接点構成

接点構成	記号
1a1b	11
2a2b	22

(注) 表示灯用をご指定の場合は記入しないでください。