

AR22シリーズ ご注文指定事項(形式説明)

●照光押しボタンスイッチ

AR22 E0D - 10 E3 G □

シリーズ	AR22
取付寸法	記号
φ22.3・φ25.5mm共用	AR22

フレーム・操作部形状, 復帰方式
[照光押しボタンスイッチ]

フレーム	操作部形状	記号	
		モメンタリ	オルタネイト
丸	平形 (φ24)	F0D	F5D
	突形 (φ24)	E0D	E5D

接点構成

接点構成	記号
1a	10
1b	01
1a1b	11
2a	20
2b	02
3a	30
3b	03
2a2b	22
4a	40
4b	04
5a	50
5b	05

特殊対応品

対応内容	記号
耐水溶性切削油・熱帯処理品	Z9
硫化ガス対策品	Z4
端子部IP2X対応品	ZB

ボタンの色

色	記号
緑	G
赤	R
乳白 ^②	W
純白 ^②	P
黄	Y
橙	A
青	S

②透明ボタンと記名板のセットとなります。

ランプ使用電圧、光源・ユニットの種類

方式	電圧	記号
		LED
全電圧式 (トランスなし)	AC6V	A3
	DC6V	63
	AC/DC12V	B3
	AC/DC15V	C3
	AC/DC24V	E3
トランス ユニット式	AC100-110V	H3
	AC115-127V	L3
	AC200-220V	M3
	AC230-254V	Q3
	AC350-380V	S3
	AC400-440V	T3
	AC480V	V3
	AC500-550V	W3

(注) スイッチ動作とランプ回路は連動していません。

●押しボタンスイッチ

AR22 F0C - 10 R □

シリーズ	AR22
取付寸法	記号
φ22.3・φ25.5mm共用	AR22

フレーム・操作部形状, 復帰方式
[押しボタンスイッチ]

フレーム	操作部形状	記号	
		モメンタリ	オルタネイト
丸	平形 (φ24)	F0C	F5C
	突形 (φ24)	E0C	E5C

接点構成

接点構成	記号
1a	10
1b	01
1a1b	11
2a	20
2b	02
3a	30
3b	03
2a2b	22
4a	40
4b	04
5a	50
5b	05
3a3b	33

特殊対応品

対応内容	記号
耐水溶性切削油・熱帯処理品	Z9
硫化ガス対策品	Z4
端子部IP2X対応品	ZB

ボタンの色

色	記号
緑	G
赤	R
黒	B
白	W
黄	Y
橙	A
青	S

●非常停止用照光押しボタンスイッチ

AR22 V0D - 10 E3 R □

シリーズ	AR22
取付寸法	記号
φ22.3・φ25.5mm共用	AR22

フレーム・操作部形状, 復帰方式
[非常停止用照光押しボタンスイッチ]

フレーム	操作部形状	復帰方式	記号
丸	プッシュロック大形 (φ40/軽荷重品)	ターン リセット	V0D
	プッシュロック大形 (φ40)		V2D

接点構成

接点構成	記号
1b ①	01
1a1b ①	11
2b ①	02
1a2b	12
3b	03

①トランスユニット式の製作可能接点構成を示す。

特殊対応品

対応内容	記号
耐水溶性切削油・熱帯処理品	Z9
硫化ガス対策品	Z4
端子部IP2X対応品	ZB

ボタンの色

色	記号
赤	R

ランプ使用電圧、光源・ユニットの種類

方式	電圧	記号
		LED
全電圧式 (トランスなし)	AC6V	A3
	DC6V	63
	AC/DC12V	B3
	AC/DC15V	C3
	AC/DC24V	E3
トランス ユニット式	AC100-110V	H3
	AC115-127V	L3
	AC200-220V	M3
	AC230-254V	Q3
	AC350-380V	S3
	AC400-440V	T3
	AC480V	V3
	AC500-550V	W3

(注) スイッチ動作とランプ回路は連動していません。

●非常停止用押しボタンスイッチ

AR22 V0C - 10 R □

シリーズ	AR22
取付寸法	記号
φ22.3・φ25.5mm共用	AR22

フレーム・操作部形状, 復帰方式
[非常停止用押しボタンスイッチ]

フレーム	操作部形状	復帰方式	記号
丸	プッシュロック大形 (φ40/軽荷重品)	ターン	V0C
	プッシュロック大形 (φ40)	リセット	V2C

接点構成

接点構成	記号
1b	01
1a1b	11
2b	02
1a2b	12
3b	03
1a3b	13
2a2b	22
4b	04

特殊対応品

対応内容	記号
耐水溶性切削油・熱帯処理品	Z9
硫化ガス対策品	Z4
端子部IP2X対応品	ZB

ボタンの色

色	記号
赤	R