

# AR16Vシリーズご注文指定事項(形式説明)

## ●非常停止用押しボタンスイッチ

**AR16 V2 R - 01 R**

シリーズ

構造	記号
防油形	AR16

操作部形状, 復帰方式

操作部形状	復帰方式	記号
プッシュロック中形 (φ32)	ターンリセット ブルリセット	V2

フレーム形状

フレーム形状	記号
丸形	R

ボタンの色

色	記号
赤	R

接点構成

接点構成	記号
1b	01
1a1b	11
2b	02
1a2b	12
3b	03
1a3b	13
4b	04

## ●非常停止用照光押しボタンスイッチ

**AR16 V2 L - 01 E3 R**

シリーズ

構造	記号
防油形	AR16

操作部形状, 復帰方式

操作部形状	復帰方式	記号
プッシュロック中形 (φ32)	ターンリセット ブルリセット	V2

照光・フレーム形状

フレーム形状	記号
丸形	L

ボタンの色

色	記号
赤	R

ランプ使用電圧・光源の種類

◎LEDランプのみ

方式	電圧	記号
全電圧式 (トランスなし)	AC/DC6V	A3
	AC/DC12V	B3
	AC/DC24V	E3

接点構成

接点構成	記号
1b	01
1a1b	11
2b	02
1a2b	12
3b	03
1a3b	13
4b	04